

Smartluce

Artikelnummer:	3572-00-001		
Barcode/EAN Code:	8019282511588		
Artikeltyp:	Smartluce		
IP:	IP20		
Klasse:	II		
Material:	Kunststoff		
Farbe:	Weiss		
Artikelmaße:	H: 25 L: 100 B: 40 mm.	Gewicht:	0.05 Kg.
Verpackungsmaße:	H: 27 L: 102 B: 42 mm.	Gewicht:	0.06 Kg.

WLAN PHASENDIMMER.

Einfache Verbindung zu Ihrem WLAN-Netzwerk über Bluetooth-Verbindung (kein Pairing-Verfahren erforderlich)

Einschalten, Ausschalten und Regeln der Helligkeit jedes einzelnen Lichtpunktes

Möglichkeit, mehrere Lichtpunkte mit einem einfachen Befehl zu gruppieren und zu steuern

Erstellung und Abruf von Lieblingslichtszenen

Konfiguration Starthelligkeitsstufe (Power On Level)

Konfiguration Minimale und maximale Helligkeit des Geräts

Anlagenverwaltung über eine einzige vereinfachte Benutzeroberfläche.

HINWEIS:

Für einen korrekten Betrieb benötigt das Gerät eine B- oder G-WLAN-Verbindung. Daher muss Ihr Router oder Zugangspunkt so konfiguriert werden, dass mindestens einer der angegebenen Versionen unterstützt wird. Beispiel: (Empfohlene Version B / BG / BGN gemischt). Das Gerät benötigt außerdem einen aktiven DHCP-Dienst im Netzwerk.

Schließen Sie keine USV mit einem anderen Ausgang als Pure Sine Wave an

Alle Verbindungen müssen mit Geräten hergestellt werden, die nicht unter Spannung stehen und von Fachpersonal ausgeführt werden.

